

PCS/PCD通讯性能参数一览

	紧凑型				模块型							
	PCS1				PCD1			PCD2				
	PCS1.C42X	PCS1.C62X	PCS1.C82X	PCS1.C88X	PCD1.M110	PCD1.M125	PCD1.M135	PCD2.M110	PCD2.M150	PCD2.M170	PCD2.M480	
最大可达19个数据点	■											
最大可达30个数据点		■										
最大可达44个数据点			■	■								
最大可达64个数据点					■	■	■					
最大可达128个数据点								■				
最大可达256个数据点									■			
最大可达512个数据点										■		
最大可达1024个数据点											■	
接口数量, 包括编程接口(PGU)	3	3	3	4	2	3	3	4	4	6	9	
接口类型												
PGU RS 232	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
PGU USB											■	
Ethernet												
控制器网络(CAN2.0B)												
Profibus DP Master 12 Mbit/s												
Profi S-Net 1.5 Mbit/s												
Profi S-Net187.5kBit/s或RS 485 115Bit/s	■	■	■	■	■						■	
RS422 115Bit/s												
LON WORKS®	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	
插入式接口 (选项)												
Ethernet接口	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	
BACnet选项 (适用于PCDx.R56x模块)												
插槽 PCD7.F1xx	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■	■	
PCD3.F1xx	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- RS 232 EIB.DALI,外置modem, 控制面板, 第三方系统, 等等.												
- RS 485/422 for S-Bus,Modbus,EnOcean等等.												
- Belimo MP-Bus												
模块插槽数量-(适用于F5,6,7,8的模块)	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	2	
- F5xx 模块 2 X serial(as F1xx)												
- F655 模块 Ethernet												
- F7xx 模块 Profibus + RS 485												
- F8xx 模块 LON WORKS + RS 485[不适用于M480]												
模块插槽数量- (适用于PCD3.F2xx) 模块 2 X serial(功能相等于F1xx)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
集成modem[选项]	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
外置modem[选项]					■	■	■	■	■	■	■	

¹⁾最多4个模块, 适用于PCD3.F2xx(每个带两个接口)

	模块型										
	PCD3										
	PCD3.M3020	PCD3.M3120	PCD3.M3230	PCD3.M3330	PCD.M5340	PCD3.M5440	PCD3.M5540	PCD.M6240	PCD3.M6340	PCD3.M6440	PCD3.M6540
最大可达19个数据点											
最大可达30个数据点											
最大可达44个数据点											
最大可达64个数据点	■	■									
最大可达128个数据点											
最大可达256个数据点											
最大可达512个数据点											
最大可达1024个数据点			■	■	■	■	■	■	■	■	■
接口数量, 包括编程接口(PGU)	10 ¹⁾	11 ¹⁾	10 ¹⁾	11 ¹⁾	13 ¹⁾	13 ¹⁾	13 ¹⁾	13 ¹⁾	13 ¹⁾	13 ¹⁾	13 ¹⁾
接口类型											
PGU RS 232					■	■	■	■	■	■	■
PGU USB	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ethernet		■		■	■		■		■		■
控制器网络(CAN2.0B)	-	-	-	-	-	-	-	■	■	-	-
Profibus DP Master 12 Mbit/s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■
Profi S-Net 1.5 Mbit/s	-	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-
Profi S-Net 187.5kBit/s或RS 485 115Bit/s	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■	-/■	-/■	■/■	■/■	-/■	-/■
RS422 115Bit/s	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-
LON WORKS®	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
插入式接口 (选项)											
Ethernet接口	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BACnet选项 (适用于PCDx.R56x模块)		■		■	■		■		■		■
插槽 PCD7.F1xx	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PCD3.F1xx	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
- RS 232 EIB.DALI,外置modem, 控制 面板, 第三方系统, 等等.											
- RS 485/422 for S-Bus,Modbus,EnOcean等等.											
- Belimo MP-Bus											
模块插槽数量-(适用于F5,6,7,8的模块)											
- F5xx 模块 2 X serial(as F1xx)											
- F655 模块 Ethernet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- F7xx 模块 Profibus + RS 485											
- F8xx 模块 LON WORKS + RS 485(不适用于 M480)											
模块插槽数量- (适用于PCD3.F2xx) 模 块 2 X serial(功能相等于F1xx)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
集成modem(选项)											
外置modem(选项)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

¹⁾最多4个模块, 适用于PCD3.F2xx(每个带两个接口)